# 鯖江市文化センター 舞台照明設備

調光設備	丸茂電機社製 プリティナ メガ					
	三相4線 600A					
調光方式	DMX512/1990					
回路数	3kw 180回路					
制御 CH	1024ch 外部卓入力可(パッチアウト可)					
調光卓	3段プリセット 80本 or 1段×240本					
	シーンメモリ 1000×100イヘント					
	サブマスター 30本×99ページ					
	チェイス × 1000 (99パターン × 99ステップ)					
	コモス 非対応 JASC II 対応(SDカード)					

## 移動スポット

12 200 11 21			
	台数	メーカー	
1.5KWFQ	4		1KW兼用
1KW凸	10	丸茂	
CEC500W	6	丸茂	
T1-500W	8	丸茂	
DF500W	6	丸茂	
FP500W	8	丸茂	タ゛ンカ゛ン
PAR64	10	RDS	1N
ソースフォー	4		750W
LHQ100W	6	RDS	ハロゲン3色用
·			
·			

### ホリゾントライト

	常設色	使用電球	電球数	
U H 4色	71,72,63,22	ハロケ`ン500W	各18灯	
L H 4色	73,59,22,40	ハロケ`ン200W	各27灯	

ボーダーライト

* 1 * .	<u> </u>									
	回路	常設色	使用電球	区分	切換	切換用コンセント	電球数	下吊バン	バトン長	許容荷重
PBO	8	W,W,72,78	ハロケン200W	中外	切替 可(8回路)	C型 20A 3口	全87灯	無	L=17.4m	120kg
1B0	8	W,W,72,78	ハロケ ン200W	中外	切替 可(8回路)	C型 20A 3口	全81灯	有	L=16.2m	120kg
2BO	8	W,W,72,78	ハロケ ン200W	中外	切替 可(8回路)	C型 20A 3口	全81灯	有	L=16.2m	120kg
※2BOはスクリーン共吊り・電動										
3BO	8	wwww	ハロケ`ン200W	中外	切替 可(8回路)	C型 20A 3口	全69kT	有	I =13.8m	80kg

(電動)

サスペンションライト

		<del></del>			_
	回路	コンセント	常設	特殊付帯	j
1サス	16	各C型 20A 3口	1KW凸×3/1KWフレネル×20(G球)	C型30A直2回路,DMX512用コンセント×2口(1系統	(電動)
2サス	16	各C型 20A 3口	1KW凸×3/1KWフレネル×20(G球)	C型30A直2回路,DMX512用コンセント×2口(1系統	(電動)
3サス	16	各C型 20A 3口	1KWフレネル×12(G球)	C型30A直2回路,DMX512用コンセント×2口(1系統	(電動)
客サス	8	各C型 20A 3口	1KW凸×2(G球),ミラーボール	※名称はシーリングフロント	(電動)

FR(フロント)/CL(シーリング)

		回路	コンセント	常設					
F	R	5	各C型 20A 2口	1KW凸 3台3色(G球)					
				PAR1N 2台1色, PAR5M 1台1色					
С	L	16	各C型 20A 2口	1.5KW凸 6台3色(ハロゲン球) 18台					
				1KW凸 6台×1色(ハロゲン球)6台 卓スイッチにて 4,8,12を直に切替可					
				卓スイッチにて 4,8,12を直に切替可					

効果器

AN AN HH			
	台数	メーカー	
エフェクトスホット	2	丸茂	1KW
ディスクマシン	2	丸茂	
ダブルマシン	1		芯なし
先玉	2		4,6,8,10,12インチ
ディスクプレート	2		雲,雪,雨,炎
ミラーホ・ール	1		吊り型
マルチストロホ゛	1式	東京	舞台照明
エフェクトスホット	1	RDS	1KW EQS II
先玉	1	RDS	4,6,8インチ 各1
スライト・キャリア	1	RDS	
ダブルマシン	1	RDS	

フロアー

	回路	コンセント	備考
上手	9	C型 30A	1,2,3は直調切換にて純直出力可
下手	9	C型 30A	1,2,3は直調切換にて純直出力可
奥	4	C型 30A	卓スイッチにて個別に直に
前	4	C型 30A	1回路×4ポケット
花道	各1	C型 30A	上1,下1

**FOOT** 

	回路	コンセント	常設色	使用電球	
本FOOT	4	C型 20A	W,16,72,78	PS60W	
花道上	2	C型 20A	72,78	PS60W	
花道下	2	C型 20A	72,78	PS60W	

#### スタンド類

	台数	一力一	
ハイスタント゛	4	丸茂	
ロースタント゛	12		丸台型10、三又2
平置きベース	13	丸茂	500W型
1Kハンガー	20	丸茂	
ロングハンガー	6	丸茂	
2連アーム	2	丸茂	

フォロースポット

ウシオ クセノン 2KW 2台 2008SR

直電 上手,下手大臣裏にC型30Aコンセント1口づつ

直調切り替え FC上下1,2,3は調光盤で個別に直に切替可

(純直) 奥1,2,3,4とCL8,4,12が卓のスイッチにて個別に直に切替可

特電

| 下手分電盤 |単相三線100A C型3口\*2相分(通常は音響用)

#### DMX512用コンセント

下手大臣裏に IN/OUT 2系統(1口づつ)